

Retrofit LED lyskilde til ældre High Bay armaturer — spar op til 75% energi



Effektive LED-indsatse til brug i eksisterende High Bay armaturer samt nyinstallationer.



Varenummer:	UE-SL-HBE-xxxW- E27/E40	
Effekt, W :	30W, 50W, 80 W el. 120W	
Virkningsgrad:	95–105lm/W	
Forsyning/sokkel:	AC 100-277V,50Hz /E27 & E40	
Powerfactor:	≥0,95	
Lysudbytte, (4.000K)	30/50W 80/120W	2.750/4.500 lm 7.500/11.000 lm (± 5%)
Tilgængelig farvetemp:	2.700-6.500	
Farvegengivelse Ra	Ra 80-85>	
Spredning:	60°, 90° el. 120°	
IP klassificering	IP43	
Certificeringer:	CE, RoHS	
Montage:	retrofit el. wire-nedhængt	
Dimensioner:	Ø160-280mm Højde 150-170mm	
Levetid (L70)	≥50.000 t	
Farve:	Hvid/alu	
Garanti:	5 år	
Dæmpbar:	Ikke muligt	

Upgraders Energi
Spar på energien - ikke lyset

Lyskilder med **redundant driver teknologi** betyder at lyskilderne er udstyret med 2 drivere hvor den ene ikke er aktiv før den 1. evt. bliver defekt. Betyder væsentligt længere levetid end andre konventionelt konstruerede lyskilder.

Levetid 50.000t (L70) - betyder, at efter 50.000t er der stadig omkring 70% af den oprindelige lysstrøm fra armaturet.

Leveres standard i 30W, 50 W, 80W el. 120W til **erstatning af op til 450W kviksløvpærer** eller 300W natrium eller metalhalogen. (Der er også en større serie der kan erstatte op til 750W kviksløv)

Kan bruges i eksisterende ældre High Bay armaturer— eller monteres frit i medfølgende wire.

Kan også leveres med reflektor - se billede.

**Ved bestilling venligst angiv
Sokkel, Wattage og farvetemperatur.**

*Vi har andre typer fra 30W
og op til 300W (e27 el. E40) samt bredt
udvalg af nye armaturer, så spørg
evt. for andre muligheder!*

- Giver mulighed for billig opgradering af ældre eksisterende armaturer—kræver blot bypass af ballast i armatur.
- Energibesparelse op til 75% mulig (udskiftning af 400W kviksløv (475W incl spoletab) til 120W)
- Leveres standard farvetemperatur 2.700K til 6.500K, Ra-værdi 80≥
- Bevarer farveegenskaber over hele levetiden (≥50.000t L70) og med lav degradering af lysudbytte.
- Dobbelt driver = længere levetid og større sikkerhed kritiske steder.
- Tænder øjeblikkeligt—ingen flimren eller behov for afkøling inden reaktivering hvorfor velegnet til brug i kombination med sensor.
- Billig opgradering til LED. Under halv pris i forhold til udskiftning af hele armaturet!



Serie II: 20-75W, 1.800—7.500lumen—60-165° Spredning



30-100W erstatning for kviksløvpærer i vej- og parkarmaturer



Også serie af større lyskilder fra 150-300W